



## AM-350

### AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR 350W RMS

réf. 14213

Marque : **RONDSON**

- Ce amplificateur-mélangeur audio offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 4-16 ohms (en Basse Impédance).
- Il fonctionne sur secteur 115V-230 V - 50 Hz ou DC (24 V).
- 4 entrées XLR symétriques avec priorité Talk over et alimentation

fantôme commutables

- Carillon 2/4 tons réglable et paramétrable
- 4 entrées auxiliaires RCA
- 1 sortie REC
- 1 entrée AMP IN et sortie PRE OUT pour traitement du signal ou ampli de puissance
- Réglage de volume et Graves/aigus MASTER, MIC 1-4 et AUX
- Voyant d'alimentation et vumètre du niveau de sortie
- Sorties HP 50 V, 70 V, 100 V ou 4-16 ohms sur bornier à visser
- Protection thermique, surcharge et court circuit

#### Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateur
- Alimentation : AC 115V/230 V - 50 Hz DC 24 V
- Puissance de sortie 350 W RMS
- Sorties HP : 4-16 ohms / 50 V - 70 V - 100 V

#### **Sorties/Sensibilité**

- REC OUT : 200mV/470ohms RCA asymétrique
- PRE OUT : 1000mV/470ohms RCA asymétrique

#### **Entrées/Sensibilité**

- MIC 1 à 4 : +/- 2,5mV/2Kohms XLR symétrique
- LINE AUX : 350mV/10Kohms RCA asymétrique
- AMP : 1000mV/10 Kohms RCA asymétrique

#### **Réglages Tonalité**

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz
- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz
- Bande passante 50 Hz - 16000 Hz (+/- 3 dB)

#### **Rapport Signal/Bruit**

- MIC 1 à 4 : > 66 dB
- AUX : > 80 dB
- Distorsion harmonique totale :
- Priorité : Par détection sur entrées MIC 1 à 4 (atténuation de 30 dB)
- Alimentation fantôme : +48V avec affichage LED
- Carillon 2 ou 4 tons paramétrable
- Consommation : 500 W
- Rackable au format 19" sur 3U
- Dimensions L x P x h : 484 x 359 x 132 mm
- Poids : 18,9 Kg