



AM-500

AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR 500W RMS

réf. 14214

Marque : **RONDSON**

Cet amplificateur-mélangeur audio offre des sorties haut-parleurs 100V, 70V ainsi que 4-16 ohms (en Basse Impédance).

- 4 entrées XLR symétriques avec priorité Talk over et alimentation

fantôme commutables

- 4 entrées auxiliaires RCA

- 1 sortie REC

- 1 entrée AMP IN et sortie PRE OUT pour traitement du signal ou ampli de puissance

- Réglage de volume et Graves/aigus MASTER, MIC 1-4 et AUX

- Voyant d'alimentation et vumètre du niveau de sortie

- Sorties HP 50V, 70V, 100V ou 4-16 ohms sur bornier à visser

- Protection thermique, surcharge et court circuit

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateur

- Alimentation : AC 115V/230V - 50 Hz DC 24V

- Puissance de sortie 500W RMS

- Sorties HP : 4-16 ohms / 50V - 70V - 100V

Sorties/Sensibilité

- REC OUT : 200mV/470ohms RCA asymétrique

- PRE OUT : 1000mV/470ohms RCA asymétrique

Entrées/Sensibilité

- MIC 1 à 4 : +/- 2,5mV/2Kohms XLR symétrique
- LINE AUX : 350mV/10Kohms RCA asymétrique
- AMP : 1000mV/10 Kohms RCA asymétrique

Réglages Tonalité

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz
- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz
- Bande passante 50 Hz - 16000 Hz (+/- 3 dB)

Rapport Signal/Bruit

- MIC 1 à 4 : > 66 dB
- AUX : > 80 dB
- Distorsion harmonique totale :
- Priorité : Par détection sur entrées MIC 1 à 4 (atténuation de 30 dB)
- Alimentation fantôme : +48V avec affichage LED
- Carillon 2 ou 4 tons paramétrable
- Consommation : 750 W
- Rackable au format 19" sur 3U
- Dimensions L x P x h : 484 x 359 x 132 mm
- Poids : 22,6 Kg

Photos am-500 RONDSON

