



AM60N, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100 VOLTS 60W

réf. 04996

Marque : **RONDSON**

- AM60N : Amplificateur ligne 100 Volts 60W Rondson
- Ils comprend des sorties haut parleur en 100V, 70V et 25V ainsi que 8 Ohms (basse impédance)
- Il fonctionne sur le secteur (230V) ou DC (24V)

Entrées :

- 1 entrée microphone DIN-JACK XLR symétrique MIC1 (prioritaire) par "talkover" ou télécommande.
- 1 entrée microphone (-Jack-XLR) symétrique MIC2
- Ces 2 entrées sont commutables en micro alimentation fantôme (intervention à l'intérieur de l'appareil).
- Un carillon (2 tons "ding-dong") peut être activé par le microphone MIC 1 branché sur la prise DIN 5 broches (pupitre d'appels RONDSON PA100D) ou sur la prise jack stéréo en face avant (pupitre PA100J)
- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire.
- 1 entrées AUX RCA (tuner, K7, CD,etc.)

Sorties :

- 1 sortie modulation pour branchement d'une unité de puissance.
- Type : Amplificateur- préamplificateur
- Alimentation : AC 115V / 230V - 50/60 Hz - commutable +/- 10 %, - DC 24V
- Puissance de sortie : 60W RMS, 90W maxi
- Sortie HP : 8 ohms - 25V - 70V - 100V
- Sortie Ligne : 1V 600 ohms

Entrées :

- Mic 1/2 : 1 mV, 250 ohms symétrique, alimentation fantôme paramétrable.
- Aux : 200 mV, 48 Kohms asymétrique
- Tel : 0.1 à 1 V, 600 ohms, symétrique réglable.

Bande passante :

- Mic 1/2 : 60 Hz-15000 Hz +/- 3 dB
- Aux : 60 Hz - 15 000 Hz +/- 3 dB
- Tel : 100 Hz à 15000 Hz +/- 3 dB
- Distorsion harmonique totale : Moins de 1 % à 1 kHz à la puissance RMS
- Rapport signal/bruit : Tous les réglages de volume CCN : 75 dB en dessous de la puissance nominale
- Mic 1/2 : 60 dB en dessous de la puissance RMS
- Aux : 70 dB en dessous de la puissance RMS
- Tel : 70 dB en dessous de la puissance RMS

Réglage tonalité :

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz
- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz

Réglages :

- Mic 1/2 : Réglage de volume
- Aux : Réglage de volume
- Tonalité : Graves et aigus
- Tel : Niveau d'entrée
- CHIME : Inter ON/OFF
- 115V / 230V : Commutateur de Voltage
- Affichage : Voyant témoin de mise sous tension
- Consommation secteur : 170W
- Batterie : 5A
- Carillon : 2 tons "Ding-dong" précédant un appel micro
- Priorité : Par détection/MIC1 branché en DIN ou jack

Niveau de priorité :

- TEL/EMER : 3
- MIC 1 : 2
- MIC 2 : 1

- AUX : 1
- Dimensions : 272 x 300 x 88 mm
- Poids : 7.2 Kg
- Option de montage : Equerres de fixation EQ2040

Photos **am60n**, Ampli Public Address **RONDSO**N

