



AM30A, Ampli Public Address

AMPLIFICATEUR AUDIO LIGNE 100 VOLTS 30W

réf. 05000

Marque : **RONDSO**

- Amplificateur ligne 100 Volts de puissance 30W.
- Ils comprend des sorties haut parleur en 100 V, 70 V et 25 V ainsi que 8 Ohms (basse impédance)
- Il fonctionne sur le secteur (230 V) ou DC (24 V)

Entrées :

- 1 entrée microphone DIN-JACK XLR symétrique MIC1 (prioritaire) par "talkover" ou télécommande.
- Possibilité de supprimer le talk over en coupant la diode D106
- 2 entrée microphones (Jack-XLR) symétrique MIC2 et MIC3
- Ces 3 entrées sont commutables en micro alimentation fantôme (intervention à l'intérieur de l'appareil).
- Le MIC3 est commutable en "LIGNE"
- Un carillon (2 tons "ding-dong") peut être activé par le microphone MIC 1 branché sur la prise DIN 5 broches (pupitre d'appels RONDSON PA100D) ou sur la prise jack stéréo en face avant (pupitre PA100J)
- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire.
- 2 entrées AUX RCA (tuner, K7, CD, etc.)
- 1 entrée et une sortie pour égaliseur ou unité de puissance
- Type : Amplificateur- préamplificateur
- Alimentation : AC 115V/ 230V - 50/60Hz - commutable +/- 10%, DC 24V (déviati
- Puissance de sortie : 30 W RMS, 45 W maxi

Sorties :

- 1 sortie pour enregistrement pour magnétophone
- Sortie HP : 8 ohms - 25V - 70V - 100V
- Sortie Enregistrement - TAPE : 350 mV, 4.75 kohms
- Sortie Ligne- PRE OUT : 1V, 600 ohms

Entrées :

- Mic 1 à 3 : 1 mV, 250 ohms symétrique, alimentation fantôme paramétrable.

- Aux 1 : 200 mV, 47 Kohms asymétrique

- Aux 2 : 500 mV, 47 Kohms asymétrique

- Line (MIC3) : 200 mV, 47 Kohms symétrique

- Tel : 0.1 à 1 V, 600 ohms, symétrique réglable.

- Power In : 1 V, 47 Kohms asymétrique

Bande passante :

- Mic 1 à 3 : 60 Hz-15000 Hz +/- 3 dB

- Aux 1-2 : 60 Hz - 15 000 Hz +/- 3 dB

- Tel : 100 Hz à 15000 Hz +/- 3 dB

- Distorsion harmonique totale : Moins de 1 % à 1 kHz à la puissance RMS

- Rapport signal/bruit : Tous les réglages de volume CCN : 75 dB en dessous de la puissance nominale

- Mic 1 à 3 : 60 dB en dessous de la puissance RMS

- Aux 1-2 : 70 dB en dessous de la puissance RMS

- Tel : 70 dB en dessous de la puissance RMS

Réglage tonalité :

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz

- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz

Réglages :

- Mic 1 à 3 : Réglage de volume

- Aux 1-2 : Réglage de volume

- Volume : MASTER

- Tonalité : Graves et aigus

- Tel : Niveau d'entrée

- MIC3 : Line/Mic (commutateur)

- CHIME : Inter ON/OFF

- 115 V/230V : Commutateur de Voltage

Affichage :

- Voyant témoin de mise sous tension
- Affichage niveau de sortie 3 voyants

Consommation :

- Secteur : 90W
- Batterie : 2A
- Carillon : 2 tons "Ding-dong" précédant un appel micro
- Priorité : Par détection/MIC1 branché en DIN ou jack, ou XLR

Niveau de priorité :

- TEL/EMER : 3
- MIC 1 : 2
- MIC 2 : 1
- MIC 3 : 1
- AUX / CD : 1
- Dimensions : 430 x 260 x 88 mm
- Poids : 6.5 Kg
- Option de montage : Equerres de fixation EQ2000

Photos **am30a**, Ampli Public Address **RONDSON**

