1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

PA412DP, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100 VOLTS 120W - 4 CANAUX

réf. 05066

Marque : **JDM**

- Amplificateur ligne 100 Volts 120 W , 4 canaux JDM

- Cet amplificateur 4 canaux est munis de contrôles et est idéal pour une application audio professionnelle avec systèmes lignes 100 V, 70 V ou 25 V.

- L'amplificateur a des contacts pour signalement de défaut des fonctions propres à son utilisation.

- Cet appareil est fabriqué " dans la règle de l'art " et intègre des composants de haute qualité tels que des transformateurs toriques.

- Il a été conçu pour une utilisation en continue

- Il est garanti contre les courts-circuits ou circuits ouvert et est équipé de dispositif de protection correspondants.

- Cet amplificateur a une entrée audio symétrique électroniquement pour les programmes et une entrée avec priorité pour les annonces prioritaires.

- L'amplificateur peut-être équipé de 4 modules de contrôle de défaut FD200 qui contrôle les performances de l'amplificateur

- De plus le FD 200 est équipé de contacts pour signalement des défauts de fonctionnement des fusibles (AC et DC) et du ventilateur.

- L'amplificateur a des entrées et des sorties symétriques pour bornier à vis.

- Sur les entrées et les sorties symétriques tout souffle éventuel venant d'un retour de masse est évité.

- Les branchements de type bornier à vis facilitent le câblage du signal d'entrée.

- On élimine ainsi le temps passé à la mise en place des fiches XLR

- Les voyants multicolores en face avant indiquent l'état de fonctionnement de l'appareil incluant les fonctions de protection et des dangers possibles

- Par le contact " Power Remote " l'amplificateur peut être mis en marche par la télécommande même si l'interrupteur est sur OFF

- Ce modèle est munis d'un circuit " Soft Start " (alimentation progressive en puissance) et d'un circuit spécial qui élimine tout parasite à la mise sous tension

- Un inter " Ground / Lift " pour la mise à la terre entre le circuit et le châssis permet d'éviter tout souffle éventuel.

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur 4 canaux

- Puissance de sortie : 4 x 120 RMS

- Sensibilité d'entrée : 0 dB (0.775 V), 66 kohms, symétrique

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Impédance de sortie : 25 V, 50 V, 100 V

- Bande passante : 35 Hz - 20 kHz (+/- 3 db)

- Rapport signal/bruit : Mieux que 100 dB

- Distorsion harmonique : Meilleur que 0.5%

- Filtre d'entrée : 400 Hz / +/-3 dB

- Consommation : 1300W

Consommation 230V :

- 3A à 1/8 de la puissance

- 6.8 A à la puissance nominale

Alimentation :

- Secteur : 230 V, 50-60 Hz

- Batterie : 24 V (alimentation de secours)

- Dimensions : 483 x 440 x 133 - 19" x 3U

- Poids : 26.5 Kg