



MIX6USB, Console De Mixage

TABLE DE MIXAGE 6 CANAUX 2 MASTERS 19"

réf. 13353

Marque : **JB-SYSTEMS**

- Un mélangeur 19" compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues)
- 8 entrées (5x ligne + 2x ligne/phono + 1x USB) sur 4 canaux
- 2 entrées micro séparées avec talkover sur 2 canaux supplémentaires.
- Connexion USB bidirectionnelle (lecture & enregistrement simultané)
- L'entrée mini jack stéréo sur la face avant facilite le raccordement de lecteurs MP3, smartphones, etc
- 1 sortie Master (XLR + Cinch) + 1 sortie Booth (Cinch) + 1 sortie enregistrement (Cinch)
- Curseurs DJ de type "dual rail" de haute qualité
- VU-mètres à LED avec fonction de comparaison Cue/Master
- Pré écoute "Pre-fader" avec options cue mix et mélange/split

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC 230V - 50Hz
- Power consumption : ON = 20W, OFF = 0W
- Fusible : 20mm glass fuse 250V 500mA slow
- Frequency response : 20Hz-20kHz (+/-1.0 dB)
- THD + noise: S/N Ratio (IHF-A): >77dB

Sensitivity :

- Micro inputs : 0.0775mV @ 34kohms
- Line/CD inputs : 775mV @ 3.6kohms
- Phono inputs : 0.0775mV @ 31kohms
- Max. Record output : 1V @ 600ohms

- Max. Master output : 5V @ 4.7kohms unbal.

- Max. Master output : 2.5V @ 600ohms bal.

Tone controls CH1 à CH4 :

- +10dB/-12dB @ 10kHz

- +12dB/-24dB @ 1,3kHz

- +12dB/-29dB @ 50Hz

Tone controls MIC :

- +16dB/-16dB @ 10kHz

- +12dB/-12dB @ 2,5kHz

- +15dB/-15dB @ 70Hz

- Headphone : 120mW@75ohms

- Dimensions : 483(W) x 179(H) x 104(D)mm (19" / 4U)

- Mounting depth = 85mm

- Poids : 3,2kg

Photos mix6usb, Console De Mixage JB-SYSTEMS

