1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

PA-02

PUPITRE MICRO 2 ZONES À TÉLÉCOMMANDE

réf. 14193

Marque : **RONDSON**

Le PA-02 est un micro pupitre à télécommande 2 zones à programmation binaire. Il est utilisé pour diffuser des appels généraux sur un système de sonorisation public address par exemple.

- Tous les réglages peuvent être effectués par DIP switch.

- Col de cygne flexible et microphone à condensateur pour capter le signal d'appel.

- Inter fugitif pour annonce classique ou fixe pour des annonces plus longues.

Caractéristiques techniques :

- Sortie niveau ligne symétrique pour éloignement du pupitre jusqu'à 100 m de l'ampli

- Prises RJ-45

- Chaque pupitre possède 2 x prises RJ-45. Utiliser du câble Cat-5 oudu câble réseau pour branchement sur AM 120 6/2 et AM 240 6/2. Il peut être élargi à 6 pupitres d'appels.

- DIP switch

- Possibilité de paramétrer l'identifiant, la sensibilité, le carillon et le filtre parole.

- Inter ZONE

- Chaque pupitre possède 2 boutons de zone. Lorsque une zone est sélectionnée son voyant s'allume.

- BOUTON "TALK"

- Appuyer sur ce bouton pour parler (s' il y a un appel prioritaire en cours le voyant témoin de fonctionnement est allumé)

- S'il n'y a pas d'autre priorité plus élevée le pupitre d'appel va déclencher la zone sélectionnée de l'ampli AM-120 6/2 ou AM-240 6/2. Après l'annonce lâcher le bouton "TALK" tous les voyants de zones s'éteignent.

- Alimentation : 24V DC , 500mA

- Consommation électrique :

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Niveau de sortie : 1V RMS

- Bande passante : 100 - 15 000Hz

- Filtre parole : 315Hz (-3dB), 6dB / octave

- Distorsion :

- Sensibilité : 85dB

- Interconnections : RJ45 x2

Voyants

- Z1 - Z2 : voyant VERT

- Verrouillé fixe : VERT

- Talk Appel : VERT / JAUNE

- Dimensions L x P x h : 108 x 240 x 55 mm

- Poids : 1 Kg