



PA-02

PUPITRE MICRO 2 ZONES À TÉLÉCOMMANDE

réf. 14193

Marque : **RONDSO**N

Le PA-02 est un micro pupitre à télécommande 2 zones à programmation binaire. Il est utilisé pour diffuser des appels généraux sur un système de sonorisation public address par exemple.

- Tous les réglages peuvent être effectués par DIP switch.
- Col de cygne flexible et microphone à condensateur pour capter le signal d'appel.
- Inter fugitif pour annonce classique ou fixe pour des annonces plus longues.

Caractéristiques techniques :

- Sortie niveau ligne symétrique pour éloignement du pupitre jusqu'à 100 m de l'ampli
- Prises RJ-45
- Chaque pupitre possède 2 x prises RJ-45. Utiliser du câble Cat-5 ou du câble réseau pour branchement sur AM 120 6/2 et AM 240 6/2. Il peut être élargi à 6 pupitres d'appels.
- DIP switch
- Possibilité de paramétrer l'identifiant, la sensibilité, le carillon et le filtre parole.
- Inter ZONE
- Chaque pupitre possède 2 boutons de zone. Lorsque une zone est sélectionnée son voyant s'allume.
- BOUTON "TALK"
- Appuyer sur ce bouton pour parler (s'il y a un appel prioritaire en cours le voyant témoin de fonctionnement est allumé)
- S'il n'y a pas d'autre priorité plus élevée le pupitre d'appel va déclencher la zone sélectionnée de l'ampli AM-120 6/2 ou AM-240 6/2. Après l'annonce lâcher le bouton "TALK" tous les voyants de zones s'éteignent.
- Alimentation : 24V DC , 500mA
- Consommation électrique :

- Niveau de sortie : 1V RMS
- Bande passante : 100 - 15 000Hz
- Filtre parole : 315Hz (-3dB), 6dB / octave
- Distorsion :
- Sensibilité : 85dB
- Interconnections : RJ45 x2

Voyants

- Z1 - Z2 : voyant VERT
- Verrouillé fixe : VERT
- Talk Appel : VERT / JAUNE
- Dimensions L x P x h : 108 x 240 x 55 mm
- Poids : 1 Kg