



AM6100, Ampli Ligne 100V

AMPLIFICATEUR-MATRICE 6 X 100W RMS

réf. 14914

Marque : **RONDSON**

Amplificateur-matrice 6 entrées routables sur 6 zones de sorties 100W RMS. Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 8 ohms (en Basse Impédance).

- 1 Lecteur MP3/USB/SD et Tuner AM/FM
- 1 module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- 2 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 48 V commutable
- Bornier priorité micro par contact sec
- Carillon commutable
- 3 entrées RCA : AUX/CD/TAPE
- Réglage individuel volume par entrées et par zone, réglage volume MASTER
- Sorties HP 70 V, 100 V ou 8 ohms sur bornier à visser
- Sortie casque
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Livré avec équerres de fixation 19" 3U.
- Il fonctionne sur secteur 115V-230V - 50/60 Hz.

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-matrice avec Tuner AM/FM, lecteur MP3/USB/SD
- Alimentation : AC 115V/230V - 50/60Hz
- Puissance de sortie : 6 x 100W RMS
- Sorties HP : 8 ohms / 70V - 100V

- Entrées/Sensibilité : MIC : -45dBV/ LINE : -15 dB/ AUX : -14 dBV/ CD : 0 dBV / TAPE : -8 dBV
- Bande passante : MIC/MINE : 80 Hz - 18 000 Hz (+/- 3dB)
- Entrée 4/TEL : 50 Hz - 20 000 Hz (+/- 3dB)
- Rapport Signal/Bruit : MIC > 65 dB/ AUX/LINE : > 75 dB
- Distorsion harmonique totale :
- Refroidissement : Ventilateur
- Alimentation fantôme : +48V commutable
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Consommation : 1000W
- Dimensions L x P x h : 420 (483) x 340 x 133mm
- Poids : 17,1 Kg

Photos **am6100**, Ampli Ligne 100V **RONDSO**N

