



## BM-A250

### AMPLI BOUCLE MAGNÉTIQUE POUR 250M2

réf. 17926

Marque : **AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS**

#### Amplificateur de boucle magnétique pour surface de 250m<sup>2</sup>

L'installation d'un système de boucle magnétique consiste en un fil électrique qui parcourt le périmètre du local formant ainsi une boucle. Cette boucle est reliée à un amplificateur audio. Le champ magnétique généré par la grande boucle autour de la salle va traverser les petites boucles dans la prothèse et, par le principe d'induction, le signal électrique présent dans la grande boucle va se retrouver dans les petites. On transmet ainsi le signal de l'amplificateur audio à la prothèse, qui va ensuite le restituer à l'oreille de la personne malentendante.

Utilisé pour les espaces adaptés aux personnes souffrant de perte auditive.

#### Caractéristiques techniques :

- 3 entrées : 2 entrées ligne ou micro
- Connecteur : 1 Phoenix et Combo
- 1 entrée 100V prioritaire
- Surveillance et détection des défauts de l'alimentation, de l'amplificateur et de la boucle avec relais NO-NC
- Contrôle de gain automatique
- Réglage de correction due aux pertes métalliques
- Alimentation : 230V 50/60Hz
- Dimension : 483 x 43 x 215mm
- Poids : 2,47kg

## Photos **bm-a250** AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

