



## AM 120RM-CD-2, Amplificateur Ligne 100v

AMPLI PRÉAMPLI 120W TUNER + CD MP3/USB/SD

réf. 18281

Marque : **RONDSO**N

Cet amplificateur-mélangeur audio 4 zones avec effet DSP dispose d'une puissance de 120W. Il offre des sorties haut-parleur 70 et 100V ainsi qu'en 6 ou 8 ohms en Basse Impédance selon vos besoins de sonorisation.

Spécialement conçu pour sonoriser plusieurs zones d'un bâtiment de type magasins ou galeries commerciales, la marque Rondson vous propose sa Série AM RM-CD-2. Cet amplificateur audio vous permet de sélectionner de manière individuelle ou en simultanée parmi 4 zones de diffusion celles que vous désirez avec les sources audio suivantes : CD MP3, USB, SD, TUNER FM.

La Série AM RM-CD-2 possède une coupure sono 'music cut' de plus en plus demandé pour des raisons de sécurité.

La Série AM RM-CD-2 est 'tout en 1', ce qui fait d'elle la référence la plus complète de la marque en terme d'amplificateur-préamplificateur. En effet, en plus des nombreux avantages cités précédemment, la Série est également équipée d'un système 24V qui lui permet en cas de coupure secteur d'avoir des batteries (Batteries en option) qui prennent le relais.

- 1 entrée microphone XLR avec Alimentation fantôme paramétrable DC 18V
- 2 entrées microphones JACK 6,35 mm commutable en entrées lignes
- Priorité MIC 1 par Talk Over
- 2 entrées auxiliaires RCA
- Sorties REC OUT par zones
- Module Tuner FM et lecteur CD MP3 / USB et SD
- 4 zones sélectionnables individuellement ou ensemble (ALL)
- Réglage volume master
- Vumètre du niveau de sortie pour chaque canal
- Fonction "Music-cut" coupure sono

### Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateur

- Alimentation : AC 115V/230V - 50 Hz / DC 24V

- Puissance de sortie : 120W RMS

- Sorties HP : 8 ohms / 70-100V

#### **Entrées/Sensibilité**

+50 dBV Symétrique / 5kohms

-10 dBV Symétrique

-10 dBV Symétrique

- Sources audio : Tuner FM / CD MP3 / USB / SD

#### **Réglages tonalité**

- Graves +/- 10dB à 100Hz

- Aigus +/- 10dB à 10 KHz

- Bande passante : 100Hz - 16 000Hz (+/-3dB)

- Rapport Signal/Bruit : MIC 1 à 3 > 70dB / LINE 2 à 5 > 80dB

- Distorsion harmonique totale :

- Affichages : Voyant d'alimentation / Vumètres des niveaux de sorties

- Consommation électrique : 400W

- Protection thermique, surcharge et court-circuit

- Equerres de rackage au format 19 pouces incluses

- Dimensions (L x P x h) : 482 x 340 x 88 mm

- Poids : 12Kg

## Photos am 120rm-cd-2, Amplificateur Ligne 100v RONDSON

