



BE-1020/2BP, Système De Micro Sans Fil Professionnel

RÉCEPTEUR DOUBLE UHF + 2 MICRO HF CRAVATES

réf. 18359

Marque : **RONDSO**N

Ensemble UHF de qualité professionnelle !

Il y a 4 gammes de fréquences disponibles

Pensez à nous communiquer la plage de fréquence souhaité si vous avez une préférence !

- 655 - 669 MHz

- 663 - 676.6 MHz

- 658.1 - 670.4 MHz

- 664.1 - 687.1 MHz

• Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur 4 fréquences fixes (4 canaux)

• Système de réception automatique PLL

• Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles

• Livré avec 2 micros cravates et 2 serre tête

• **Distance de réception de 50 mètres**

• Affichage des fonctions sur écran LCD

• Fonction " sync " infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence

• Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes

• 1 cordon Jack (sortie mix)

• Puissance de l'émetteur : 10 mW

• Type de modulation FM

• Déviation : 22 KHz

• Affichage des informations sur écran LCD

• Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)

• Autonomie utilisation en continue : 5 heures

Caractéristiques techniques :

- Méthode de réception : 4 canaux
- Système : Synthétisé PLL
- Stabilité en fréquence : +/- 10 ppm
- Image interfère rate : > 50 dB
- Rapport signal / bruit : > 90 dB
- Sensibilité : -90 dBuV
- Distorsion harmonique :
- Bande passante : 50 - 15 000 Hz
- Impédance de sortie : 600 ohms
- Niveau de sortie audio : 400 mV, symétrique / asymétrique
- Affichage : LCD
- Prise sortie audio : 2 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
- Prises d'antenne : 2 x BNC
- Alimentation : DC 12V - 700 ma
- Dimensions (L x P x h) : 350 x 175 x 46 mm (non rackable)
- Poids : 2,75 Kg
- Consommation :
- Boitier micro cravate : BE-1020BP
- Piles ou Accus : 2 x AA / 1,5V (non livrées)

Précision : le boitier récepteur peut être associé avec 2 micros main BE-1020MIC ou 2 micro-cravates BE-1020BP.

Photos BE-1020/2BP, Système De Micro Sans Fil Professionnel RONDSON

