



PM8P, Préampli Sonorisation De Confort

PRÉAMPLIFICATEUR 8 ENTRÉES MICROPHONES

réf. 18363

Marque : **RONDSO**N

Le PM8P est un préamplificateur mélangeur 8 canaux professionnels pour réaliser une sonorisation de confort.

Ce préamplificateur permet de régler différentes sources avec des niveaux de priorités pour une diffusion optimale du son. Sa polyvalence permet une utilisation basique d'un préampli mais s'adapte également pour paramétrer les pupitres microphones JS-90C pour une utilisation en conférence.

- 8 entrées avec réglage individuel de volume équipé d'un bouton d'activation de paramétrage MIC/LINE pour différents niveaux d'entrées.
- Ajustable sur chaque entrées permettant de contrôler le gain
- Chaque canaux peuvent être configurés comme prioritaires pour prises de paroles, les autres canaux seront atténués à 20 ou 40 dB via un Dip switch
- 1 prise RS-232
- Alimentation fantôme sur CH 1-4 et CH 5-8
- Chaque LOW cut sélectionnables sur chaque entrées
- Voyant indicateur de signal d'entrée
- Un Master volume permet le réglage général du signal de sortie de l'appareil.
- entrée RCA LINE.
- Sortie MASTER XLR et RCA symétriques
- Fonction NOMA (nombre de micros ouvert atténués) : est utilisé pour régler automatiquement le niveau de sortie avec l'augmentation des canaux utilisés.

Caractéristiques techniques :

- Type : Préamplificateur 8 canaux

Entrées/Sensibilité

- MIC : - 50 dBu (2,45 mV) 5 Kohms symétrique

- LINE : 0 dBu (775 mV) 5 Kohms symétrique
- AUX : - 10 dBu (245 mV) 15 Kohms asymétrique
- Sortie/Sensibilité : +4 dBu (V.R MAX)
- Niveau de sortie : +8 dBu (V.R MAX)
- Distorsion harmonique totale :
- Bande passante (signal ligne) : 20 – 20 000 Hz (+/-0,5 dB)

Rapport Signal/Bruit :

- MIC > 75 dB
- LINE/AUX : > 85 dB
- Consommation : 4,8W
- Alimentation : AC 220V - 50/60 Hz
- Dimensions (L x P x h) : 434 x 236 x 45 mm
- Poids : 5,7 kg

Photos **pm8p**, Préampli Sonorisation De Confort **RONDSO**N

