1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

AM40N, Ampli Public Address

AMPLIFICATEUR SONO LIGNE 100V 40W

réf. 04995

Marque : **RONDSON**

- AM40N : Amplificateur ligne 100 Volts 40W Rondson

- Ils comprend des sorties haut parleur en 100V, 70V et 25V ainsi que 8 Ohms (basse impédance)

- Il fonctionne sur le secteur (230V) ou DC (12V)

- Entrées :

- 1 entrée microphone DIN-JACK XLR symétrique MIC1 (prioritaire) par "talkover" ou télécommande.

- 1 entrée microphone (-Jack-XLR) symétrique MIC2

- Ces 2 entrées sont commutables en micro alimentation fantôme (intervention à l'intérieur de l'appareil).

- Un carillon (2 tons "ding-dong") peut être activé par le microphone MIC 1 branché sur la prise DIN 5 broches (pupitre d'appels RONDSON PA100D) ou sur la prise jack stéréo en face avant (pupitre PA100J)

- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire.

- 1 entrées AUX RCA (tuner, K7, CD,etc.)

- Sorties :

- 1 sortie modulation pour branchement d'une unité de puissance.

- Type : Amplificateur- préamplificateur

- Alimentation :

- AC 115 V/ 230 V - 50/ 60 Hz - commutable +/- 10 %,

- DC 12 V (déviation maximale 10 %)

- Puissance de sortie : 40 W RMS, 60 W maxi

- Sortie HP : 8 ? - 25 V - 70 V - 100 V

- Sortie Ligne : 1 V, 600 ?

- Entrées :

- Mic 1/2 : 1 mV, 250? symétrique, alimentation fantôme paramétrable.

- Aux : 200 mV, 48 K? asymétrique

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Tel : 0.1 à 1 V, 600 ?, symétrique réglable.

- Bande passante :

- Mic 1/2 : 60 Hz-15000 Hz +/- 3 dB

- Aux : 60 Hz - 15 000 Hz +/- 3 dB

- Tel : 100 Hz à 15000 Hz +/- 3 dB

- Distorsion harmonique totale : Moins de 1 % à 1 kHz à la puissance RMS

- Rapport signal/bruit : Tous les réglages de volume CCN : 75 dB en dessous de la puissance nominale

- Mic 1/2 : 60 dB en dessous de la puissance RMS

- Aux : 70 dB en dessous de la puissance RMS

- Tel : 70 dB en dessous de la puissance RMS

- Réglage tonalité :

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz

- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz

- Réglages :

- Mic 1/2 : Réglage de volume

- Aux : Réglage de volume

- Tonalité : Graves et aigus

- Tel : Niveau d'entrée

- CHIME : Inter ON/OFF

- 115 V/230 V : Commutateur de Voltage

- Affichage : Voyant témoin de mise sous tension

- Consommation :

- Secteur : 100 W

- Batterie : 4 A

- Carillon : 2 tons "Ding-dong" précédant un appel micro

- Priorité : Par détection/MIC1 branché en DIN ou jack

- Niveau de priorité :

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- TEL/EMER : 3

- MIC 1 : 2

- MIC 2 : 1

- AUX : 1

- Dimensions : 272 x 300 x 88 mm

- Poids : 5.7 Kg

- Option de montage : Equerres de fixation EQ2040

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **AM40N**, Ampli Public Address **RONDSON**