1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

AM60N, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100 VOLTS 60W

réf. 04996

Marque : **RONDSON**

- AM60N : Amplificateur ligne 100 Volts 60W Rondson

- Ils comprend des sorties haut parleur en 100V, 70V et 25V ainsi que 8 Ohms (basse impédance)

- Il fonctionne sur le secteur (230V) ou DC (24V)

Entrées :

- 1 entrée microphone DIN-JACK XLR symétrique MIC1 (prioritaire) par "talkover" ou télécommande.

- 1 entrée microphone (-Jack-XLR) symétrique MIC2

- Ces 2 entrées sont commutables en micro alimentation fantôme (intervention à l'intérieur de l'appareil).

- Un carillon (2 tons "ding-dong") peut être activé par le microphone MIC 1 branché sur la prise DIN 5 broches (pupitre d'appels RONDSON PA100D) ou sur la prise jack stéréo en face avant (pupitre PA100J)

- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire.

- 1 entrées AUX RCA (tuner, K7, CD,etc.)

Sorties :

- 1 sortie modulation pour branchement d'une unité de puissance.

- Type : Amplificateur- préamplificateur

- Alimentation : AC 115V / 230V - 50/60 Hz - commutable +/- 10 %, - DC 24V

- Puissance de sortie : 60W RMS, 90W maxi

- Sortie HP : 8 ohms - 25V - 70V - 100V

- Sortie Ligne : 1V 600 ohms

Entrées :

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Mic 1/2 : 1 mV, 250 ohms symétrique, alimentation fantôme paramétrable.

- Aux : 200 mV, 48 Kohms asymétrique

- Tel : 0.1 à 1 V, 600 ohms, symétrique réglable.

Bande passante :

- Mic 1/2 : 60 Hz-15000 Hz +/- 3 dB

- Aux : 60 Hz - 15 000 Hz +/- 3 dB

- Tel : 100 Hz à 15000 Hz +/- 3 dB

- Distorsion harmonique totale : Moins de 1 % à 1 kHz à la puissance RMS

- Rapport signal/bruit : Tous les réglages de volume CCN : 75 dB en dessous de la puissance nominale

- Mic 1/2 : 60 dB en dessous de la puissance RMS

- Aux : 70 dB en dessous de la puissance RMS

- Tel : 70 dB en dessous de la puissance RMS

Réglage tonalité :

- Graves : +/- 10 dB à 100 Hz

- Aigus : +/- 10 dB à 10 KHz

Réglages :

- Mic 1/2 : Réglage de volume

- Aux : Réglage de volume

- Tonalité : Graves et aigus

- Tel : Niveau d'entrée

- CHIME : Inter ON/OFF

- 115V / 230V : Commutateur de Voltage

- Affichage : Voyant témoin de mise sous tension

- Consommation secteur : 170W

- Batterie : 5A

- Carillon : 2 tons "Ding-dong" précédant un appel micro

- Priorité : Par détection/MIC1 branché en DIN ou jack

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Niveau de priorité :

- TEL/EMER : 3

- MIC 1 : 2

- MIC 2 : 1

- AUX : 1

- Dimensions : 272 x 300 x 88 mm

- Poids : 7.2 Kg

- Option de montage : Equerres de fixation EQ2040

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **am60n**, Ampli Public Address **RONDSON**