



PPA-101, Sono Portable Avec Micro HF

SONORISATION PORTATIVE AMPLIFIÉE + SOURCES

réf. 14055

Marque : **JB-SYSTEMS**

Cette sono portable associe compacité, performance et autonomie. Conçue pour les professionnels de l'animation, de l'enseignement ou de la présentation, elle fonctionne sur batterie (non incluse) et peut aussi être alimentée via une source 12V. Son format mobile, avec poignée télescopique et roulettes, facilite les déplacements et les installations express.

Elle est livrée avec deux microphones sans fil : un micro main et un micro casque avec ceinture. Vous bénéficiez également d'un lecteur USB compatible MP3 et WMA, d'une radio FM, du Bluetooth, d'une entrée micro filaire, d'une entrée ligne (XLR, RCA, mini-jack) et d'une sortie pour connecter une autre enceinte active. Le tout est épaulé par un égaliseur 2 bandes sur chaque canal et un amplificateur de classe D de 50W. Grâce à la combinaison woofer/tweeter, la qualité sonore reste nette et puissante dans toutes les conditions.

- Pour sonoriser une réunion d'équipe ou une AG dans une collectivité.
- Pour animer une kermesse scolaire ou une fête associative.
- Pour un stand d'exposition ou une présentation commerciale nomade.
- Pour diffuser de la musique et des annonces lors d'un événement sportif local.
- Polyvalente et intuitive, cette sono enceinte portable est un véritable outil de travail pour vos prestations nomades.

Ce matériel de sonorisation et de scène est prêt à l'emploi et s'intègre facilement à votre logistique. Adoptez une sono portable avec micro conçue pour vous suivre partout !

Caractéristiques techniques :

- 2 microphones sans fil: 1 micro main + 1 micro casque avec ceinture incluse
- Lecteur USB avec support des formats MP3 et WMA
- Radio FM avec préréglages.
- L'IR-distance (Radio / lecteur USB) peut également être utilisé pendant que vous tenez devant le haut-parleur.
- 1 entrée microphone filaire.
- 1 ligne / entrée aux: XLR + RCA + mini jack 3,5 mm.
- Egaliseurs 2Band sur tous les canaux d'entrée.

- Sortie équilibrée pour connecter des enceintes actives supplémentaires.
- Amplificateur de classe D-50W.
- Excellente qualité sonore grâce à woofer / tweeter combinaison 2 voies d'enceintes distinct.
- Facile grâce transportables à la poignée télescopique et de roues!
- Compartiment de gamme de câbles et microphones sans fil.
- Chargeur interne pour la batterie rechargeable
- Livrée sans batterie (voir BAT101).
- Entrée 12V pour une utilisation sur batterie de voiture (câble inclus).
- Peut être mis au-dessus de tout support d'enceinte 35mm.

LECTEUR :

- USB : SD-card:SD + SDHC.
- Fichiers audio acceptés: WMA, MP3 (différentes fréquences d'échantillonnage, jusqu'à 320kbps).
- Gamme de fréquence Radio FM: 87,5 à 108 MHz
- Radio FM tuning étapes: 0,1MHz
- IR-Télécommande: CR2025 3V (inclus)
- Micros sans fil - HF, Freq: UHF 863-865 MHz

AMPLIFICATION :

- Amplificateur de puissance : 50W RMS
- Réponse en fréquence : (+/- 3dB) 50 - 20.000 Hz
- THD : (1 kHz / 1W) 0,2%
- Sensibilité d'entrée ligne : 1V
- Sensibilité d'entrée micro : 15mV
- Impédance d'entrée : 20kohm
- Rapport S / R (MIC OFF) : > 85dB
- Refroidissement par air naturel
- Entrée : microphone Bal / unbal XLR / Jack
- Entrée : ligne Bal / XLR 3 broches unbal + jack stéréo 3,5 mm

- Sortie : ligne Bal / XLR 3 broches unbal
- Fusible : (5x20mm) F5A / 250V
- Alimentation : 115 Vac - 230Vac 50 / 60Hz
- Dimensions : 550 x 325 x 280 mm
- Poids : 15,5 kg

Photos **PPA-101**, Sono Portable Avec Micro HF **JB-SYSTEMS**



