



PA-4480, Amplificateur Public Adress

AMPLI LIGNE 100V MULTICANAUX 4 X 480W

réf. 11558

Marque : **RONDSO**N

Amplificateur de puissance class D, 4 x 480W, 4 entrées et 4 sorties.

Un amplificateur multi canaux disposant de 4 entrées et 4 sorties pour vos installations de sonorisation en ligne 100V Public Address. Idéal pour réaliser du multizone et contrôler chaque zone séparément.

D'une conception légère, cet amplificateur répond aux exigences de grande superficie à sonoriser tels que les centres commerciaux, parc des expositions, sites industriels...

- Il offre des sorties haut-parleurs 100V.
- Il fonctionne sur secteur 230 V - 50/60 Hz.
- 4 entrées sur bornier euroblock
- 4 sorties sur bornier euroblock
- Réglage individuel volume par entrées et par zone
- HPF SWITCH : Ces commutateurs basculent entre le filtre passe bas et 180 Hz pour chaque signal d'entrée. Ils sont utilisés en fonction du type de haut-parleurs ou de l'environnement d'installation.
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Equerres de fixation 19" 2U intégrées.

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur Class D
- Alimentation : AC 230V - 50/60Hz
- Puissance de sortie : 4 x 480W
- Sorties HP : 100V

Entrées/Sensibilité

- Entrée : 0dB / 20 Kohms symétrique
- Link : 0dB / 20 Kohms symétrique
- Bande passante : 50 Hz - 15 000 Hz (+/- 3dB)
- Rapport Signal/bruit : > 90 dB
- Crosstalk : > 70 dB
- Distorsion harmonique totale :
- Protection et refroidissement : Ventilateur, Protection thermique, Surcharge et court-circuit
- Dimensions L x P x H : 483 x 380 x 88 mm
- Poids : 7,9 Kg

Photos **pa-4480**, Amplificateur Public Adress **RONDSO**

