



PPA-101, Sono Portable Avec Micro HF

SONORISATION PORTATIVE AMPLIFIÉE + SOURCES

réf. 14055

Marque : **JB-SYSTEMS**

Système de sonorisation Compact et portable alimenté par batterie. Parfait pour les écoles, des présentations d'affaires, ...Bluetooth pour une utilisation avec toutes sortes d'appareils portables comme les téléphones intelligents.

- 2 microphones sans fil: 1 micro main + 1 micro casque avec ceinture incluse
- Lecteur USB avec support des formats MP3 et WMA
- Radio FM avec préréglages.
- L'IR-distance (Radio / lecteur USB) peut également être utilisé pendant que vous tenez devant le haut-parleur.
- 1 entrée microphone filaire.
- 1 ligne / entrée aux: XLR + RCA + mini jack 3,5 mm.
- Egaliseurs 2Band sur tous les canaux d'entrée.
- Sortie équilibrée pour connecter des enceintes actives supplémentaires.
- Amplificateur de classe D-50W.
- Excellente qualité sonore grâce à woofer / tweeter combinaison 2 voies d'enceintes distinct.
- Facile grâce transportables à la poignée télescopique et de roues!
- Compartiment de gamme de câbles et microphones sans fil.
- Chargeur interne pour la batterie rechargeable
- Livrée sans batterie (voir BAT101).
- Entrée 12V pour une utilisation sur batterie de voiture (câble inclus).
- Peut être mis au-dessus de tout support d'enceinte 35mm.

LECTEUR :

- USB : SD-card:SD + SDHC.
- Fichiers audio acceptés: WMA, MP3 (différentes fréquences d'échantillonnage, jusqu'à 320kbps).
- Gamme de fréquence Radio FM: 87,5 à 108 MHz
- Radio FM tuning étapes: 0,1MHz
- IR-Télécommande: CR2025 3V (inclus)
- Micros sans fil - HF, Freq: UHF 863-865 MHz

AMPLIFICATION :

- Amplificateur de puissance : 50W RMS
- Réponse en fréquence : (+/- 3dB) 50 - 20.000 Hz
- THD :(1 kHz / 1W) 0,2%
- Sensibilité d'entrée ligne : 1V
- Sensibilité d'entrée micro : 15mV
- Impédance d'entrée : 20kohm
- Rapport S / R (MIC OFF) : > 85dB
- Refroidissement par air naturel
- Entrée : microphone Bal / unbal XLR / Jack
- Entrée : ligne Bal / XLR 3 broches unbal + jack stéréo 3,5 mm
- Sortie : ligne Bal / XLR 3 broches unbal
- Fusible : (5x20mm) F5A / 250V
- Alimentation : 115 Vac - 230Vac 50 / 60Hz
- Dimensions : 550 x 325 x 280 mm
- Poids : 15,5 kg

Photos **PPA-101**, Sono Portable Avec Micro HF **JB-SYSTEMS**



