



PM-06

PLATINE MURALE SÉLECTION 6 ZONES / 3 AUX

réf. 14196

Marque : **RONDSON**

La PM-06 est une platine murale de commande 6 zones multi communications qui peut être reliée à l'AM-240 6/6.

Elle permet la sélection de la zone, de l'entrée musique et le réglage de volume de l'AM-240 6/6.

Il est possible de brancher un microphone et une source musicale externe pour l'AM-240 6/6.

Les prises RJ45 sont utilisées pour faciliter les branchements du système.

Caractéristiques techniques :

- La PM-06 est une platine de commande multi communications.
- Elle peut commander les zones, les entrées signal sources AUX 1 – 3 de l'AM-240 6/6
- La télécommande de réglage de volume permet d'adapter le niveau de sortie signal de l'AM-240 6/6
- Elle possède une prise ligne pour signal d'entrée musique
- Entrée microphone symétrique pour effectuer un appel depuis la platine
- Les entrées ligne et microphone peuvent être mixées, réglage de volume pour ajuster le niveau du signal
- La platine PM-06 ne peut fonctionner que lorsque le commutateur BGM de l'AM-240 6/6 est sur la position ' REMOTE '.
- Entrée micro : XLR 1mV/600 ohms symétrique
- Bande passante micro : 100 - 15000 Hz
- Distorsion harmonique micro :
- Entrée Line-in : mini Jack 3,5mm, 10 Kohms, 200mV asymétrique
- Bande passante Ligne : 60 - 18 000Hz
- Distorsion harmonique Ligne :

- Niveau de sortie : 1V RMS
- Bouton de commande ALL : 1 interrupteur tactile
- Boutons de commande Z1 à Z6 : 6 interrupteurs tactiles
- Boutons de commande sélection source/AUX : 1 interrupteur tactile
- Réglage de volume : télécommande Master : 1 potentiomètre VR
- Réglage du volume : Niveau Mix : 1 potentiomètre VR
- Interrupteur d'activation : 1 bouton poussoir
- Voyant All Zones : 7 voyants VERTS
- Voyant Source/AUX : 4 voyants VERTS
- Voyant fonctionnement : 1 voyant BLEU
- Sortie : 1x RJ45
- Fixation par vis
- Température de fonctionnement : -10° à 45° C