



PEQ-1131

ÉGALISEUR GRAPHIQUE MONO

réf. 14210

Marque : **RONDSO**

- Egaliseur graphique mono 31 bandes 1/3 octave chacune avec une amplitude réglable de +/- 6dB à +/- 12 dB par curseurs de 60 mm
- Filtre passe haut et passe bas, fonction by-pass
- Chaque canal possède une entrée et une sortie Jack 6,35 mm et XLR symétriques ainsi que RCA asymétriques.
- Affichage du niveau de crête par bande
- Interrupteur de terre
- Fonction bypass automatique lorsque l'alimentation est coupée
- Curseur : Course de 20 mm à point milieu
- Amplitude : Commutable de +/- 6 dB à +/- 12 dB
- Bande passante : 20 Hz à 50000 Hz

Entrées et Sorties

- Symétriques : jack 6,35 mm et XLR
- Asymétriques : RCA
- Impédance d'entrée : 20 kohms (symétrique 15 kohms (asymétrique)
- Impédance de sortie

Filtre

- Passe haut : 40 Hz (12dB/oct)
- Passe bas : 16 kHz (12dB/oct)
- Niveau d'entrée : Max + 18dBV

- Niveau de sortie : Max + 16dBV
- Distorsion harmonique totale :
- Rapport signal bruit : 93 dB @ 1KHz
- Alimentation : AC 100-120V ou 200-240V / 50-60 Hz
- Consommation : 15 W (MAX.)
- Dimensions L x P x h : 483 x 220 x 44 mm (19" 1U)
- Poids : 3 Kg

Photos **peq-1131 RONDSON**

