



AM120-UB, Ampli Ligne

AMPLI PRÉAMPLI 120W LECTEUR/ENREGISTREUR

réf. 14228

Marque : **RONDSON**

- Cet amplificateur-mélangeur dispose d'une puissance de 120W RMS. Il offre des sorties haut-parleurs 25 V, 70 V, 100 V ainsi que 4 ohms (en Basse Impédance).

- Il fonctionne sur secteur 115V - 230V - 50/60 Hz ou DC (24 V)

- 4 entrées microphones XLR symétriques/ asymétriques commutables MIC/LINE/Alimentation fantôme

- Inter priorité MIC 1 et Tel

- 1 entrée auxiliaire RCA

- Réglage de volume individuel et MASTER

- Réglage graves et aigus

- Module Tuner FM et lecteur/enregistreur MP3 /USB et SD

- Module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable

- Fonction contrôle et sélection enregistrement

- Affichage du niveau de sortie

- Sorties PRE OUT et entrée AMP IN + LINE OUT sur RCA

- Livré avec équerres 19" 2U

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateur avec Tuner FM, Lecteur/enregistreur USB/SD

- Puissance de sortie : 120W RMS / 165W MAX

- Bande passante : 80 Hz - 16000 Hz (+/- 3 dB)

- Alimentation : 115 / 230 V - 50/60 Hz DC 24V

- Distorsion harmonique totale :

Rapport Signal / Bruit

- MIC > 65 dB

- Fantôme > 65 dB

- LINE > 75 dB

- AUX > 80 dB

Entrées/Sensibilité

- MIC : -52 dBv symétrique

- Fantôme : -52 dBv /24V symétrique

- LINE : -10 dBv asymétrique

- AUX : -6 dBv asymétrique

- AMP IN: 0 dBv asymétrique

- TEL IN : -10 dBv symétrique

- Sorties : COM, 4 ohms, 25V, 70V, 100V

Réglages

- Réglage graves, aigus

- Réglage master volume

- Réglage auxiliaire

- Réglage de niveau Entrée 1-4

Module BGM

- Lecteur MP3 + Enregistreur

- MON/TEL

- Bluetooth

- Rackable au format 19" sur 2U

- Dimensions L x P x h : 483 x 330 x 88 mm

- Poids : 12,8 Kg

Photos **am120-ub**, Ampli Ligne **RONDSON**

