1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

PD32SH/FR

DISTRIBUTEUR DE COURANT TRIPHASÉ

réf. 14300

Marque : **BRITEQ**

Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.

Différentes sorties aux choix pour plus de flexibilité (entreprises de location !) :

- 6 x prises de sortie secteur avec terre 16 A : (2 prises par phase, Connecteurs secteur bleus 16 A de type français/belge).

- 1 x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location.

- 1 x connecteur rond industriel 19 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location.

- Conçu et fabriqué avec les normes de sécurité internationales et européennes les plus importantes.

- Conducteurs internes surdimensionnés pour plus de fiabilité !

- Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées !

- Le disjoncteur de courant de résiduel 4 pôles 30 mA prévient des risques d'électrocution.

- Voltmètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase.

- Ampèremètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase.

- Deux disjoncteurs automatiques C16 (16A - 1 P + N) par phase.

- Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m (3 x 32 A, 5 fils) muni d'une fiche d'entrée 32 A CEE (3 P + N + E).

- Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3 P + N + E) de dérivation.

- Boîtier métallique 19"/3U extrêmement résistant.

- Dimensions : 19" sur 3U de hauteur

- Poids : 8,8 kg

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **pd32sh/fr BRITEQ**