



MX82, Mixeur Audio

CONSOLE DE MIXAGE 8 ENTRÉES / 2 SORTIES

réf. 18131

Marque : **AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS**

Mixeur 1 unité 8 entrées et 2 sorties stéréo avec priorité + Remote Micro

Une console de mixage rackable au format 19 pouces sur une unité de haut pour vos installations sono en fixe. Discrète, vous pourrez ainsi contrôler vos différentes sources audio à diffuser dans votre établissement : bar, restaurant, terrasse de café, magasin, etc.

Caractéristiques techniques :

- Puissance et impédance de sortie : Sorties symétriques OUTPUT 1 et 2 : 0 dB / 600 Ohms

- Sensibilités d'entrée :

- Voies micro : - 50 dB -16 dB / 20 KOhms

- Voies ligne : - 20 dB +4 dB / 20 KOhms

- T.H.D : Inférieure à 0.1%

- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz +/- 1 dB

- Egalisation des entrées 1 et 2 :

- HIGH (12 KHz) : +/-15 dB

- MID (2,5 KHz) : +/-15 dB

- HIGH (80 Hz) : +/-15 dB

- Egalisations de sortie :

- HIGH (10 KHz) : +/-15 dB

- LOW (100 Hz) : +/-15 dB

- Distorsion de croisement : Supérieure à 70 dB

- Alimentation fantôme : +/-15V continu (voies 1 et 2)

- Alimentation de secours : +24 VDC / 350mA

- Données générales

- Alimentation : AC 220~240V / 50-60Hz ou +24V DC

- Consommation : 20 Watts

- Poids : 9 Kg

- Dimensions : 482 x 44 x 320 mm

Photos mx82, Mixeur Audio **AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS**

