



## SE-1100, Amplificateur De Sonorisation

AMPLI SONO PUISSANCE 2X 300W RMS / 8 OHMS

réf. 18567

Marque : **SYNQ**

- Cet amplificateur de puissance SE-1100 est sans précédent en termes de prix/performance.
- La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-D poids plume assure une excellente et puissante reproduction des basses fréquences combinée à des hautes fréquences claires et délicatement équilibrées.
- Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...
- L'extrême efficacité, la perte d'énergie réduite et une très faible dissipation de chaleur sont les principaux atouts de cet amplificateur compact!
- Un gain de place considérable pour les applications mobiles: une profondeur de seulement 21 cm!
- Poids-plume: 3,85kg !

## PRIX PERFORMANCE

Les nouveaux amplificateurs de la série SE sont sans précédent en termes de prix/performance.

## REPRODUCTION DES FRÉQUENCES

La conception sophistiquée de ces amplificateurs assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.

## EFFICACITÉ

La série SE a un rendement extrêmement élevé, une perte de puissance réduite et une très faible dissipation de chaleur.

Puissance de sortie, stéréo :

- 2x 300Wrms @ 8 ?

- 2x 550Wrms @ 4 ?

Puissance de sortie, bridge :

- 1x 1100Wrms @ 8 ?

Possède toutes les protections imaginables pour une utilisation professionnelle :

- Limiteurs Signal + courant

- Protection surcharge

- Protection court-circuit (courant)

- Protection CC

- Protection thermique

- Protection CA / VHF

- Soft start

- ...

- 3 différent modes de fonctionnement: stéréo, bridge et mode mono (entrées reliés ensemble)

- Sensibilité d'entrée: 0,7 V / 1 V / 1,4 V

- Entrées / sorties symétriques (XLR)

- 2 connecteurs compatibles Speakon (sortie gauche et droite)

- 1 sortie supplémentaire pour le mode de fonctionnement "bridge"

Caractéristiques techniques :

- Puissance Wrms 4? stéréo, par canal : 550W

- Puissance Wrms 8? stéréo, par canal : 300W

- Puissance Wrms 8? bridge : 1100W

- Fonctions : mode bridge, limiteur

- Fréquence min. : 20 Hz

- Fréquence max. : 20 000 Hz

- Ventilation : Oui

- Connexion entrée : 3 pin XLR, PowerCon

- Connexion sortie : 3 pin XLR, speakon
- Fixation : 19" rack (hauteur 1U)
- Consommation électrique : 1200W
- Alimentation : AC 230V, 50Hz
- Dimensions : 48.2 x 6.6 x 21.5 cm
- Poids : 3.85Kg

## Photos **SE-1100**, Amplificateur De Sonorisation **SYNQ**

