



PA-40, Ampli Public Address

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 40W AVEC USB/MP3

réf. 18644

Marque : **RONDSON**

Un amplificateur audio mélangeur d'une puissance de 40W avec module sources audio intégré, MP3, USB et Bluetooth. Il offre des sorties haut-parleurs 100V, 70V ainsi que 4? en Basse Impédance. Il fonctionne sur secteur 240V – 50/60 Hz et DC 12V et DC 24V.

Module Sources audio :

- Lecteur USB peut lire les fichiers MP3 ou WMA via une clé USB ou SD CARD
- Fonction enregistrement : de simples enregistrements peuvent être faits directement à partir des entrées 1 à 3 sur une clé USB ou une carte SD
- Module Bluetooth intégré, le streaming audio à partir de smartphone, tablette, PC ou tout autre appareil compatible avec Bluetooth

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur mélangeur 40W
- Sources intégrées : MP3 / USB / SD / BLUETOOTH
- Paramétrage multilingues
- Voyants : Alimentation, Signal, protection
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Télécommande infrarouge
- Réglage volume Mic, Echo, Tonalité et Master volume (face avant)
- 1 Entrée MIC JACK 6,5 (face avant)
- 1 Entrée AUX mini jack (face avant)
- 1 Sortie AUX sur RCA
- 2 Sorties Haut-parleurs sur bornier bananes
- Bornier poussoirs pour alimentation 12 ou 24V

- Alimentation : AC 220/240V – 50/ 60 Hz - DC 24V
- Sortie de haut-parleur : 70 et 100V, 4 ?
- Entrées/Sensibilité : Entrée AUX : 0 dB / 10 k? asymétrique
- Bande passante : 20 Hz – 20 000 Hz
- Rapport Signal/Bruit : 89 dB
- Consommation : 50W
- Distorsion harmonique totale :
- Protection et refroidissement : Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Dimensions (L x P x h) : 280 x 185 x 62 mm
- Poids : 2,2 kg

Photos PA-40, Ampli Public Address RONDSON

