



PA-148C, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100 VOLTS 480W - 1 CANAL

réf. 07706

Marque : **RONDSON**

Ce amplificateur 1 canal est adapté à une utilisation audio professionnelle pour systèmes de sonorisation en ligne 100V.

Cet appareil, fabriqué avec des composants de haute qualité est d'une grande fiabilité.

Conçu pour une utilisation en continue il est garanti contre les courts-circuits ou circuits ouverts et équipés de dispositifs de protection correspondants.

Il est alimentés en 230V ou en 24V DC.

Caractéristiques :

- Cet amplificateur de puissance est équipé d'un ventilateur isolé de la carrosserie pour minimiser les bruits de fonctionnement et augmenter la durée de vie.
- L'amplificateur a des entrées et sorties symétriques XLR et bornier à vis. Sur les entrées et sorties symétriques tout souffle éventuel venant d'un retour de masse est évité.
- Les voyants multicolores en face avant indiquent l'état de fonctionnement de l'appareil incluant les fonctions de protection et dangers possibles.
- Les modèle est muni d'un circuit " Soft Start " (alimentation progressive en puissance) et d'un circuit spécial qui élimine tout parasite à la mise sous tension.
- Sortie HP pour ligne 100 Volts.

- Type : Amplificateur 1 canal

- Puissance de sortie : 480W RMS

- Sensibilité d'entrée : 1,23V +- 4dBm 30 KOhms symétrique

- Impédance de sortie : 100V (20,8 Ohms)

- Bande passante : 35 Hz - 20000 Hz (- 3 dB)

- Rapport signal/bruit : Mieux que 100 dB

- Distorsion harmonique : -2 % (1 KHz)

- Filtre d'entrée : 400 Hz / +/-3 dB

- Consommation : 1380W

- Consommation 230V :

3 A à 1/8 de la puissance

6,7 A à la puissance nominale

- Alimentation :

Secteur : 230 V, 50-60 Hz

Batterie : 24 V (alimentation de secours)

- Dimensions : 483 x 374 x 88

- Rackable au format 19" : Hauteur 2U

- Poids : 15,5 Kg

Photos PA-148C, Ampli Public Address RONDSON

